

ОТЧЕТЫ на ККТ Меркурий 115Ф

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.																																					
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ». Появится текущая дата и время. Если текущие время верное нажимаем клавишу «ИТ». Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажмите клавишу «ИТ».	 																																				
3	Нажимаем клавишу «РЕ» до появления пункта меню «ОТЧЕТЫ ФН» и входим в раздел клавишей «ИТ»																																					
4	Вводим пароль Администратора. По умолчанию в ККТ установлен пароль – 22. После ввода пароля нажмите клавишу «ИТ»																																					
5	Клавишей «ПИ» выбираем пункт «СМЕННЫЙ ОТЧЁТ» и входим в него клавишей «ИТ»																																					
6	Нажимая клавишу «ИТ» на принтер выводится сменный отчет. В зависимости от состояния смены: <ul style="list-style-type: none"> • Смена открыта • Смена закрыта 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">СПАСИБО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Отчёт о текущей смене</td> </tr> <tr> <td>СМЕНА:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Смена открыта</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Приход</td> <td>1248.00</td> </tr> <tr> <td>СУММА</td> <td>101.00</td> </tr> <tr> <td>Возврат прихода</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>СУММА</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Расход</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>СУММА</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Возврат расхода</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>СУММА</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">СУММЫ КОРРЕКЦИИ</td> </tr> <tr> <td>Приход</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>СУММА</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Расход</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>СУММА</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ</td> </tr> </tbody> </table>	СПАСИБО		Отчёт о текущей смене		СМЕНА:	2	Смена открыта	8	Приход	1248.00	СУММА	101.00	Возврат прихода	0	СУММА	0.00	Расход	0	СУММА	0.00	Возврат расхода	0	СУММА	0.00	СУММЫ КОРРЕКЦИИ		Приход	0	СУММА	0.00	Расход	0	СУММА	0.00	НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ	
СПАСИБО																																						
Отчёт о текущей смене																																						
СМЕНА:	2																																					
Смена открыта	8																																					
Приход	1248.00																																					
СУММА	101.00																																					
Возврат прихода	0																																					
СУММА	0.00																																					
Расход	0																																					
СУММА	0.00																																					
Возврат расхода	0																																					
СУММА	0.00																																					
СУММЫ КОРРЕКЦИИ																																						
Приход	0																																					
СУММА	0.00																																					
Расход	0																																					
СУММА	0.00																																					
НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ																																						

		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Отчёт о текущей смене</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СМЕНА:</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Смена закрыта</td></tr> <tr> <td>Приход</td><td>8</td></tr> <tr> <td>СУММА</td><td>1350.00</td></tr> <tr> <td>Возврат прихода</td><td>0</td></tr> <tr> <td>СУММА</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Расход</td><td>0</td></tr> <tr> <td>СУММА</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Возврат расхода</td><td>0</td></tr> <tr> <td>СУММА</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">СУММЫ КОРРЕКЦИИ</td></tr> <tr> <td>Приход</td><td>0</td></tr> <tr> <td>СУММА</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Расход</td><td>0</td></tr> <tr> <td>СУММА</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ</td></tr> </tbody> </table>	Отчёт о текущей смене		СМЕНА:	1	Смена закрыта		Приход	8	СУММА	1350.00	Возврат прихода	0	СУММА	0.00	Расход	0	СУММА	0.00	Возврат расхода	0	СУММА	0.00	СУММЫ КОРРЕКЦИИ		Приход	0	СУММА	0.00	Расход	0	СУММА	0.00	НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ	
Отчёт о текущей смене																																				
СМЕНА:	1																																			
Смена закрыта																																				
Приход	8																																			
СУММА	1350.00																																			
Возврат прихода	0																																			
СУММА	0.00																																			
Расход	0																																			
СУММА	0.00																																			
Возврат расхода	0																																			
СУММА	0.00																																			
СУММЫ КОРРЕКЦИИ																																				
Приход	0																																			
СУММА	0.00																																			
Расход	0																																			
СУММА	0.00																																			
НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ																																				
7	Клавишей «ПИ» выбираем пункт «ДОК ФН ПО НОМ» и входим в него клавишей «ИТ»	ОТЧЕТЫ ФН ->ДОК ФН ПО НОМ																																		
8	Для выбора необходимого диапазона фискальных документов на цифровой клавиатуре набираем номер первого документа из диапазона и подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	Введите первый № 1-35																																		
9	Для выбора необходимого диапазона фискальных документов на цифровой клавиатуре набираем номер конечного документа из диапазона и подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	Введите конечный № 1-35																																		
10	Для выбора источника вывода отчета нажмите клавишу «ПИ». Подтверждаем ввод клавишей «ИТ». Доступно два источника вывода отчётов: <ul style="list-style-type: none"> • из буфера ФН • из архива ФН 	Вывод отчётов из буфера ФН Вывод отчётов из архива фн																																		
11	Для выбора пути вывода отчета нажмите клавишу «ПИ». Подтверждаем ввод клавишей «ИТ». Доступно два пути вывода отчётов: <ul style="list-style-type: none"> • на принтер • на USB диск 	Вывод отчётов на принтер																																		

Вывод отчётов на USB диск

12

В зависимости от выбранных параметров мы получаем такие виды отчетов:

1. из архива ФН на принтер
2. из архива ФН на USB диск
3. из буфера ФН на принтер
4. из буфера ФН USB диск

*для примеры взяты документы
диапазона 29-30*

*Отчеты на USB диск сохраняются в
папку «ОТЧЁТЫ ИЗ ФН»*

Кассовый чек
Приход
ИТОГ 255.00
16.02.17 09:39
ФД 29
ФП 259550516

Кассовый чек
Приход
ИТОГ 55.00
16.02.17 09:39
ФД 30
ФП 2112350077

ФН_9999078900002602_ФД_№29_до_№30 — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
Кассовый чек
Приход
ИТОГ 255.00
16.02.17 09:39
ФД 29
ФП 259550516
=====
Кассовый чек
Приход
ИТОГ 55.00
16.02.17 09:39
ФД 30
ФП 2112350077
=====

Кассовый чек

000

Смена: 3
Приход 04

Чай 1.000 * 100.00 = 100.00

Хлеб 1.000 * 55.00 = 55.00

Чай 1.000 * 100.00 = 100.00

ИТОГ 255.00

наличными 255.00

сумма без НДС 255.00

СН0 ОСН

Кассир ИВАНОВ

ППП

16.02.17 09:39

ИНН 1234567

РН ККТ 000000000044618

ФН 9999078900002602

ФД 29

ФП 259550516

Кассовый чек

000

Смена: 3
Приход 05

Хлеб 1.000 * 55.00 = 55.00

ИТОГ 55.00

наличными 55.00

сумма без НДС 55.00

СН0 ОСН

Кассир ИВАНОВ

ППП

16.02.17 09:39

ИНН 1234567

РН ККТ 000000000044618

ФН 9999078900002602

ФД 30

ФП 2112350077

Кассовый чек
000СМЕНА: 3
Приход ЧЕК: 04чай
 $1.000 * 100.00 = 100.00$ ХЛЕБ
 $1.000 * 55.00 = 55.00$ чай
 $1.000 * 100.00 = 100.00$

ИТОГ 255.00

НАЛИЧНЫМИ 255.00

СУММА БЕЗ НДС 255.00

СНО ОСН

Кассир ИВАНОВ

ППП

16.02.17 09:39

ИНН 1234567

РН ККТ 000000000044618

ФН 9999078900002602

ФД 29

ФП 259550516

Кассовый чек
000СМЕНА: 3
Приход ЧЕК: 05ХЛЕБ
 $1.000 * 55.00 = 55.00$

ИТОГ 55.00

НАЛИЧНЫМИ 55.00

СУММА БЕЗ НДС 55.00

СНО ОСН

Кассир ИВАНОВ

ППП

16.02.17 09:39

ИНН 1234567

РН ККТ 000000000044618

ФН 9999078900002602

ФД 30

ФП 2112350077

13

Клавишей «ПИ» выбираем пункт «ОТЧЁТЫ О РЕГ.» и входим в него клавишей «ИТ»

ОТЧЕТЫ ФН
>ОТЧЁТЫ О РЕГ.

14	<p>Для выбора необходимого диапазона отчётов о регистрации на цифровой клавиатуре набираем номер первого документа из диапазона и подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	<p>Введите первый № 1-1</p>
15	<p>Для выбора необходимого диапазона отчётов о регистрации на цифровой клавиатуре набираем номер первого документа из диапазона и подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	<p>Введите конечный № 1-1</p>
16	<p>Для выбора пути вывода отчета нажмите клавишу «ПИ». Подтверждаем ввод клавишей «ИТ». Доступно два пути вывода отчётов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на принтер • на USB диск 	<p>Вывод отчётов на принтер</p> <p>Вывод отчётов на USB диск</p>
17	<p>В зависимости от выбранных параметров мы получаем такие виды отчетов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на принтер 2. на USB диск 	

ФН_9999078900002709_Reg_FD_ot_N°1_dо_N°1 — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
Отчёт о регистрации Роман
СНО: ОСН, Патент
ШФД 0 АВТОНОМН.РЕЖИМ 0 АВТОМАТ. РЕЖИМ 0 ККТ ДЛЯ УСЛУГ 0 АС БСО 0 ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ 0 ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ 0
Оператор ДРН2 г.Курск. ул.Гайдара. д.18 25.01.17 12:22 ОФД ИНН ОФД 7709364346 ЗН ККТ 00000167 ИНН 333333333333 РН ККТ 0000000333014724 ФН 9999078900002709 ФД 1 ФП 1886557661

18

Клавишей «ПИ» выбираем пункт «СОСТОЯНИЕ ФН» и входим в него клавишей «ИТ». на принтер выводится информация о текущем состоянии ФН.

ОТЧЕТЫ ФН >СОСТОЯНИЕ ФН

Отчёт о текущем состоянии расчетов
000
АВТОНОМН.РЕЖИМ
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД 35
ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД 1
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 15.02.17
ППП
16.02.17 11:52
ИНН 1234567
РН ККТ 0000000000044618
ФН 9999078900002602
ФД 36
ФП 41826138

19

Клавишей «ПИ» выбираем пункт «ЗАКРЫТЬ СМЕНУ» и входим в него клавишей «ИТ». на принтер выводится информация о закрытие смены.

ОТЧЕТЫ ФН >ЗАКРЫТЬ СМЕНУ

Отчёт о закрытии смены
000

СМЕНА:	4
КОЛ-ВО ЧЕКОВ	8
КОЛ-ВО ФД	10
НЕПЕРЕДАННЫХ ФД	45
ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С	15.02.17
Кассир	ПЕТРОВ
ППП	
16.02.17 12:04	
ИНН	1234567
РН ККТ	0000000000044618
ФН	9999078900002602
ФД	46
ФП	605018063

Приложение 1

Коды символов

032	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.
/ 047	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
> 062	?	@	А	В	С	Д	Е	Ғ	Ғ	Ӣ	Ӣ	Ҷ	Ҹ	Ҹ
М 077	Н	О	Р	ҽ	Ҷ	Ҵ	ҵ	Ҷ	ҵ	Ҳ	Ҳ	Ҷ	Ҹ	[091
\ 092] 093	^ 094	— 095	‘ 096	а 097	б 098	с 099	д 100	е 101	ғ 102	ғ 103	ҳ 104	и 105	ј 106
к 107	л 108	м 109	н 110	օ 111	ր 112	զ 113	ր 114	ս 115	ւ 116	ւ 117	ւ 118	ւ 119	խ 120	յ 121
z 122	{ 123	124	}	~ 125	— 126	■ 127	Ա 192	Բ 193	Վ 194	Շ 195	Շ 196	Ե 197	Յ 198	Յ 199
Ҵ 201	Կ 202	Լ 203	Մ 204	Խ 205	Օ 206	Պ 207	Ր 208	Ը 209	Տ 210	Ս 211	Փ 212	Խ 213	Ծ 214	Ч 215
՚ 216	՚ 217	՚ 218	՚ 219	՚ 220	՚ 221	՚ 222	՚ 223	՚ 224	՚ 225	՚ 226	՚ 227	՚ 228	՚ 229	՚ 230
Յ 231	И 232	Й 233	Կ 234	Լ 235	Մ 236	Խ 237	Օ 238	Պ 239	Ր 240	Ը 241	Տ 242	Ս 243	Փ 244	Խ 245
Ծ 246	Ч 247	՚ 248	՚ 249	՚ 250	՚ 251	՚ 252	՚ 253	՚ 254	՚ 255					

Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ



Mini USB type B

USB Type A