



NQuire 300
микро киоск
под управлением
Android

ОСОБЕННОСТИ

Комфортное сканирование штрих-кодов.

Модуль сканирования Newland с возможностью считывания одно- и двумерных штрих-кодов во всех направлениях позволит легко сканировать печатные и цифровые штрих-коды как обученным сотрудникам, так и неопытным клиентам.

Корпоративная ОС Android.

NQuire 300 под управлением Android – это бесконечные возможности для развития вашей компании, а также интуитивно понятный интерфейс для ваших клиентов. Даже неопытные пользователи смогут быстро и легко осуществлять поиск информации о продуктах, сканировать билеты, проверять цены и производить покупки.

Приложение для управления мобильными устройствами.

Отслеживайте устройства с помощью программного обеспечения для управления мобильными устройствами от Newland.

Варианты применения

Самообслуживание • Контроль доступа • Проверка цен • Контроль времени посещения • Регистрация в аэропорту.

Непревзойденная универсальность.

NQuire 300 включает множество функций, которые позволят легко адаптировать его под запросы вашей компании. Устройство имеет встроенный высокочастотный RFID-считыватель, а передача данных может осуществляться через Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Внешние порты USB и GPIO обеспечивают возможность подключения внешнего устройства, например, ручного сканера.

Неограниченные возможности установки.

Имея компактные размеры 140 (В) x 139,5 (Ш) x 61 (Д) мм и крепление по стандарту VESA 75, NQuire 300 может быть легко установлен на любой полке, стойке.



NQuire 300 с VESA 75.

NQuire 300

микроскоп под управлением Android

		NQuire 301	NQuire 304	
Производительность	Процессор	1,4 ГГц 32-разрядный процессор ARM A9		
	Операционная Система	Android 4.4.2		
	Память	RAM: 1 ГБ DDR3		
		Flash: 4 ГБ		
			Поддержка Micro SD до 32 ГБ	
	Дисплей	4.3 "480 * 272 TFT ЖК-дисплей с 5-точечной емкостной сенсорной панелью		
	Динамик	88 дБ (850 Гц ~ 20 кГц) двухканальный стереозвук		
	Сеть	Ethernet	10/100 Мбит Ethernet	
		WiFi	IEEE 802.11 b/g/n	
	BT	Bluetooth 4.0 LE		
	RFID	ISO/IEC 1443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa		
	Порты USB	2 USB2.0 хост-порты (Один поддерживает Host, другой поддерживает Host & Slave)		
	GPIO	Программируемый GPIO (2 входа - 2 выхода)		
Распознаваемые штрих-коды	1D	2D		
	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey	2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code. 1D: EAN-13, EAN-8, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 32, Code 11, MSI-Plessey,		
Разрешение	≥4 мил	Plessey. ≥3 мил		
Глубина поля	Code 39 (5 мил): 60 мм-145 мм	Code 39 (5 мил): 34 мм-125 мм		
	EAN-13 (13 мил): 50 мм-290 мм	EAN-13 (13 мил): 55 мм-210 мм		
	Code 128 (10 мил): 34 мм-260 мм	Code 128 (10 мил): 51 мм-160 мм		
		PDF417 (6.7 мил): 43 мм-100 мм		
		Data Matrix (10 мил): 44 мм-92 мм		
		QR Code (15 мил): 35 мм-130 мм		
Механические/электрические свойства	Потребляемая мощность	6Вт		
	Адаптер питания	DC9-25V, 2000 мА		
	Р-о-Е	Power-over-Ethernet IEEE 802.3 af		
	Размеры	140 (В) × 139.5 (Ш) × 61 (Д) мм		
	Вес	403 г		
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)		
	Диапазон температур хранения	-20°C до 55°C (от -4°F до 131°F)		
	Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)		
Аксессуары	Крепление VESA 75	NQuire 300 соответствует стандарту VESA 75, для простого монтажа на полках и стенах.		
	Адаптер питания	Выход: DC12 В, 2А; Вход AC100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц		
Сертификации	FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471			

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V1.1

Newland EMEA
главный офис
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Нем. язычные страны
+49 (0) 182 82916-16
info@newland-id.de

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Франция
+39 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Россия
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Испания и Португалия
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com